

DANKE
DO BRASIL

DANKE
AUDIO & VIDEO

AMPLIFICADOR INTEGRADO Ai500



CARACTERÍSTICAS

Potência Máxima: 50 W RMS

Sensibilidade Máxima de Potência: 775 mV (0 dB)

Resposta de Freqüência: limitada 10Hz - 50KHz - 1 dB

Distorção: > 0,06%

Relação Sinal-Ruído: 92dB em 50W RMS

Impedância de Entrada: 22K

Saída com Excitador: 8 Ω

Consumo Máximo: 250 W

Alimentação: 110/220 V.

Amplificador e mixer integrado de 50W com entradas de CD, AUX e Microfone; equalização de GRAVES e AGUDOS e volume MASTER.

Contem indicador de nível com VU e proteção contra curto circuito. Indicado para pequenos ambientes: escritórios, consultórios, salas de aula e treinamentos, etc.

DANKE DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA.

R. Boa Ventura do Amaral, 1099 -loja I

Centro-Campinas-SP-CEP 13015-192

Fone: 19. 3237-0374 Fax: 19. 3233-5879

www.dankesecurity.com.br